

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 14

Instalacje elektryczne

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
- 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
- 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
- 45 317 000-2 Inne roboty elektryczne

SPIS TREŚCI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej	5
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	5
1.4 Określenia podstawowe	5
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.....	5
2.MATERIAŁY	6
2.1.Wymagania ogólne.....	6
2.2. Parametry techniczne urządzeń elektrycznych.	7
2.3.Składowanie materiałów	7
3.SPRZĘT	7
4.TRANSPORT	8
5.WYKONANIE ROBÓT	8
5.1.Wymagania ogólne.....	8
5.1.1.Kolejność realizacji robót.	8
5.2.Zasilanie	9
5.3.Linie kablowe NN.....	9
5.3.1. Wymagania ogólne.....	9
5.3.2. Roboty ziemne.....	9
5.3.3. Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi	9
5.3.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą.....	9
5.3.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi	9
5.3.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami i rurociągami	10
5.3.7. Układanie przepustów kablowych.....	10
5.3.9. Oznaczenie linii kablowej	11
5.4. Oświetlenie terenu	11
5.5. Rozdzielnice n.n.	11
5.5.1. Rozdzielnica zbiornika retencyjnego ścieków RZ67.	11
5.5.2. Rozdzielnica kontenera poboru prób R20.....	11
5.5.3. Rozdzielnica zasuw lejów spustowych RZ5	11
5.6. Instalacja oświetlenia i gniazd w pomieszczeniu kontenera.....	11
5.7. Instalacja przeciwprzepięciowa	12
5.8. Instalacja wyrównawcza	12
5.9. Zasilanie odbiorów zbiornika retencyjnego ścieków	12
5.18. Ochrona przeciwporażeniowa	12
5.19. Ochrona przepięciowa.....	12

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	13
6.1. Wymagania ogólne.....	13
6.2. Rowy pod kable	13
6.3. Układanie kabli.....	13
6.4. Sprawdzenie ciągłości żył.....	13
6.5. Pomiar rezystancji izolacji.....	13
6.6. Instalacja przeciwporażeniowa.....	13
6.8. Montaż instalacji elektrycznych.....	14
6.9. Badania po wykonaniu robót.....	14
6.10.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót	14
7.OBMIAR ROBÓT	14
8.ODBIÓR ROBÓT	14
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	15
9.1. Ustalenia ogólne	15
10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE.....	15
10.1. Normy	15
10.2. Inne dokumenty	15

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: Instalacje technologiczne, wyposażenie technologiczne i montaż przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu „ZADANIE 9.2 **Przebudowa części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Elckiej**”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.3.

Nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej, nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego, lecz nie gorszego (spełniającego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

- a) Wykonanie i zabudowa rozdzielnic 0,4kV RZ67 (zbiornik retencyjny ścieków).
- b) Wykonanie linii zasilającej ziemnej do rozdzielnic 0,4kV RZ67
- c) Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej dla czterech zasuw spustu osadu. Obiekt nr 5.1 i 5.2 osadniki wstępne,
- d) Wykonanie i zabudowa rozdzielnic 0,4kV R20 (na istniejącym kablu zasilającym kontener poboru prób).
- e) Wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia w kontenerze poboru prób.
- f) Wykonanie zasilania tablicy AKPiA. (szafka w zakresie AKPiA)
- g) Wykonanie trasy zasilania stacji dezodoryzacji 32.2 (szafka zasilająco-sterująca dostarczana z technologią)

1.4 Określenia podstawowe

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących nie będących pod napięciem, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceń.

Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdzielenia, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabla.

Wewnętrzna Trasa Kablowa – Kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami.

Trasa kablowa ziemna – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do: łączenia, przerywania, rozdzielenia oraz zabezpieczenia obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. wyłącznik).

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-IEC 60050-826:2007

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z :

- Polskimi Normami
- Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych.

Prace montażowe wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt nr 6 – ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach

elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca uwzględni w swojej wycenie koszty niezbędne dla realizacji całości zakresu robót wynikających z niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej.

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o identycznych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiana materiałów wymaga od Wykonawcy ponownego wykonania obliczeń. Roboty montażowe należy realizować w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych. Tom V, Instalacje elektryczne”, Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczące przedmiotowych instalacji. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót elektrycznych muszą posiadać polskie certyfikaty potwierdzające zgodność z polskimi normami i dopuszczające do stosowania na terenie kraju.

Rozdzielnice obiektowe wewnętrzne : wykonane z szaf z stali kwasoodpornej AISI316 o stopniu ochrony co najmniej IP31.

Rozdzielnice obiektowe zewnętrzne : wykonane z szaf z stali kwasoodpornej AISI316 o stopniu ochrony co najmniej IP65. Z daszkiem ochronnym dla szafy i dla obsługi.

Przewody i kable: stosować przewody i kable przewidziane w dokumentacji o minimalnym napięciu znamionowym 0,6/1kV

Trasy prowadzenia kabli : układać w korytkach ze stali kwasoodpornej AISI316 oraz rurach elektroinstalacyjnych z tworzywa odpornego na trudne warunki środowiskowe (wilgoć, zanieczyszczenia organiczne). Korytka stalowe połączyć z instalacją wyrównawczą budynku.

Instalację oświetleniową: Instalację oświetleniową wewnątrz budynku wykonać zgodnie z dokumentacją kablami 3,4,5x 1,5mm² o izolacji 0,6/1kV układanymi w korytkach siatkowych ze stali kwasoodpornej AISI 316 mocowanymi do korytka opaskami kablowymi. Łączenia przewodów wykonać w puszkach elektroinstalacyjnych z propylenu o szczelności nie mniejszej niż IP66 i odporności mechanicznej IK07. W miejscach zejść i wejść na korytka przewody układać w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych nie rzadziej niż co 1m.

Oświetlenie zewnętrzne: Instalację oświetleniową na zewnętrznej ścianie budynku wykonać zgodnie z dokumentacją kablem YKY3x1,5mm² o izolacji 0,6/1kV układany w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na UV, mocowany do ściany budynku.

Oprawa oświetlenia podstawowego w obiekcie nr 20:

a) **W pomieszczeniach pomocniczych nie technologicznych stosować oprawy z panelami LED spełniające parametry:**

- odporności mechanicznej min IK07,
- stopniu szczelności IP66,
- zakresie dopuszczalnych temperatur otoczenia od -20°C do 35°C,
- I klasie ochronności
- Materiał obudowy wykonany poliwęglanu
- Strumieniu świetlnym min 6300lm
- Skuteczności świetlnej 150lm/W
- Ogólnym wskaźniku oddawania barw (Ra)>80
- Symetrycznej geometrii rozsyłu światła
- Barwie 4000K,
- czas pracy źródła światła 50000h

Instalacja wyrównawcza :

W pomieszczeniu wykonać główną szynę wyrównawczą w postaci bednarki ocynkowanej 30x4 mm ułożonej na uchwytach, na ścianie, na wysokości 0,4m od podłogi. Szynę uziemić. Wykonać połączenia elektryczne wszystkich elementów metalowych w pomieszczeniu do omawianej szyny. Sugeruje się poprowadzenie pomocniczych szyn wyrównawczych wzdłuż głównych ciągów tras kablowych. Połączeniami powinny zostać objęte wszystkie elementy metalowe, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem. Jednak na skutek awarii mogą pod nim się zależeć. Należą do nich: obudowy rozdzielnic, kadłuby silników, metalowe ciągi wentylacyjne, metalowe konstrukcje maszyn elektrycznych, itp.

2.2. Parametry techniczne urządzeń elektrycznych.

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny posiadać parametry techniczne odpowiednie do warunków, w których mają być zastosowane, w szczególności powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) Napięcie** – wyposażenie elektryczne powinno być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna napięcia w przypadku prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. W pewnych przypadkach dla określonego wyposażenia może być wymagane uwzględnienie najniższych wartości napięć, które mogą wystąpić.
- b) Prąd** – wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnej wartości prądu ustalonego (wartość skuteczna w przypadku prądu przemiennego), która może wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceń w określonym czasie (np. w czasie działania zabezpieczeń), podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przeciążeniowego.
- c) Częstotliwość** – jeżeli częstotliwość ma wpływ na działanie wyposażenia elektrycznego, to częstotliwość znamionowa tego wyposażenia powinna być skorelowana z częstotliwością, która może wystąpić w obwodzie.
- d) Warunki wykonania instalacji elektrycznej** – wyposażenie elektryczne powinno być dobrane tak, aby bezpiecznie wytrzymało narażenia i warunki środowiskowe w miejscu zainstalowania wg. PN-IEC 60364-1.2010 w miejscu zainstalowania. Jeżeli element wyposażenia nie odpowiada warunkom jego zainstalowania, może on być zastosowany pod warunkiem, że będzie zapewnione odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako część kompletnej instalacji elektrycznej.
- e) Obciążenie** – wyposażenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obciążenia powinno być dostosowane do obciążenia, z uwzględnieniem współczynnika obciążenia i normalnych warunków eksploatacji.
- f) Zapobieganie szkodliwym skutkom** – wyposażenie powinno być dobrane tak, aby nie było powodem szkód w innym wyposażeniu lub zakłóceń w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w tym również podczas czynności łączeniowych. W tym kontekście do czynników, które mogą mieć szkodliwy wpływ należą np. :
 - współczynnik mocy
 - prąd rozruchowy
 - niesymetria obciążenia.

2.3. Składowanie materiałów

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. korytka, rury elektroinstalacyjne, kable, osprzęt elektryczny należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewietrzanych. Rury należy składować w wiązkach, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnoch. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy i zabezpieczone przed przemieszczeniem. Kręgi ułożone poziomo. Zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

Do wykonania robót elektrycznych wymagany jest następujący sprzęt podstawowy:

- samochód dostawczy 0,9 t
- samochód skrzyniowy samowyladowczy do 5,0 t
- koparka
- żuraw samochodowy do 5,0 t
- spawarka elektryczna
- elektronarzędzia podręczne

4. TRANSPORT

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie bębnow z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnow powinny być przymocowane do dna samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Dopuszcza się przewożenie kabla w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla.

Do transportu materiałów potrzebnych do wykonania robót elektrycznych wykorzystany zostanie sprzęt wymieniony w pkt. 3 oraz środki transportu dostawców materiałów i urządzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji.

Wykonawca robót elektrycznych przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót elektrycznych uwzględniający wszystkie warunki w jakich te roboty będą wykonywane.

Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w „Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru w Budownictwie Ogólnym”.

Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń elektrycznych, w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją należy wykonywać w sposób wymagany przez „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Montażowych” dla konstrukcji stalowych.

Przy wykonywaniu robót elektrycznych objętych dokumentacją należy przestrzegać wymagań podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne”.

5.1.1. Kolejność realizacji robót.

Roboty elektryczne powinny być wykonywane wg. harmonogramu budowy skoordynowanego ze wszystkimi rodzajami robót budowlanych - montażowych

5.2. Zasilanie

Zasilanie projektowanych urządzeń wykonane będzie liniami kablowymi nN ze złącz kablowych:

- R-67 dla rozdzielnicy 0,4kV RZ67 obiektu nr 8.1
- istniejące dla rozdzielnicy R20,
- R-10 dla szafki dezodoryzatora,

Zasilanie projektowanych rozdzielnic obiektowych odbywać się będzie liniami kablowymi nN 0,4kV ułożonymi w ziemi. Na skrzyżowaniu z drogami i placami utwardzonymi oraz urządzeniami uzbrojenia podziemnego kable prowadzić w rurach ochronnych.

5.3. Linie kablowe NN.

5.3.1. Wymagania ogólne

Szczegóły układania kabli wykonać należy zgodnie z N-SEP-E-004.2014

Linie kablowe nN wykonać należy kablami 1 kV ułożonymi w ziemi na głębokości 0,8m, przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego prowadzonymi w rurach ochronnych. W wykopie nad kablami w odległości 0,3m ułożyć folię niebieską o grubości 0,2mm i szerokości 30cm. Obok linii kablowych nN w tym samym wykopie mogą być ułożone linie kablowe sterownicze pod warunkiem zachowania odstępu pomiędzy kablami 0,3m.

W budynkach technicznych kable należy układać w korytkach siatkowych ze stali kwasoodpornej AISI 316, mocowanie opaskami kablowymi odpornymi na UV. W miejscach zejść i wejść na korytka przewody układać w rurkach osłonowych. Kable zabezpieczyć przed przetarciami i uszkodzeniami.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródło ciepła, np. rurociąg ciepły, nie powinien przekraczać 5°C.

5.3.2. Roboty ziemne

Wykopy pod linie kablowe należy wykonać ręcznie. Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Zmiany kierunku rowu należy wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się aby minimalny promień łuków nie był mniejszy niż :

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych
- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych
- 10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych

Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku oraz średnicy kabla odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż :0,8 m. w przypadku kabli o napięciu 0,4 kV.

5.3.3. Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej : 0,8 m. przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni, 1 m. przy układaniu linii kablowej w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. Rury należy układać ze spadkiem co najmniej 0,1%. Średnica wewnętrzna rury nie powinna być mniejsza niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż : 1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla, gdy jest jeden kabel. Kable w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny być uszczelnione np. dławicami czopowymi.

5.3.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak , aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

5.3.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w największym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

5.3.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami i rurociągami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej największym miejscu. Długość przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami powinna wynosić :

- średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej stron
- szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 80 cm.

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.

Tablica 2. Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych

Lp.	Rodzaj urządzenia podziemnego	Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm	
		Kable o napięciu znamionowym UN ≤ 30 kV	
		pionowa na skrzyżowaniu	pozioma przy zbliżeniu
1.	Rurociągi wodociągowe, ściekowe, ciepłe, gazowe z gazami niepalnymi	25 + średnica rurociągu	25 + średnica rurociągu
2.	Rurociągi z gazami i cieczami palnymi	uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w Lp.1	
3.	Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi	nie mogą się krzyżować	200
4.	Części podziemne linii napowietrznych (ustuj, podpora, odciążka)	nie mogą się krzyżować	40
5.	Ściany budynków i inne budowle, np. przyczółki, z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w Lp. 1,2,3,4,	nie mogą się krzyżować	50*
6.	Skrajna szyna trakcji	100 – między osłoną kabla i stopą szyny; 50 – między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego	
7.	Urządzenia do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych	wg PN-EN 62305 -1;2008 Ochrona odgromowa – Część 1; Zasady ogólne i PN-EN 62305 -2;2008 Ochrona odgromowa – Część 2; Zarządzanie ryzykiem.	

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów

5.3.7. Układanie przepustów kablowych.

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur ochronnych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 – krotna zewnętrzna średnica wprowadzonego kabla, ale nie mniejsza niż 50 mm. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien być ułożony tylko jeden kabel ; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Głębokość umieszczania przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej :

40 cm – przy układaniu kabli pod chodnikami

80 cm – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do ich wnętrza wody i zabezpieczający przed ich zamuleniem.

5.3.9. Oznaczenie linii kablowej

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m na prostej trasie oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach i zmianach kierunku trasy.

Na oznaczniakach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające :

- symbol i numer ewidencyjny linii
- oznaczenie kabla
- znak użytkownika kabla
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych
- rok ułożenia kabla

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznaczniakami trasy, np. słupkami betonowymi wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznaczniakach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”.

5.4. Oświetlenie terenu

Nie dotyczy

5.5. Rozdzielnice n.n.

5.5.1. Rozdzielnica zbiornika retencyjnego ścieków RZ67.

W związku rozbudową zbiornika retencyjnego ścieków przewiduje się modernizację złącza kablowego R-67. Polega na dobudowaniu odpływu i wprowadzenie linii kablowej do nowo projektowanej rozdzielniczy RZ67. Rozdzielnica została dostosowana do obsługi odbiorów elektrycznych w obrębie zbiornika. Szafa rozdzielniczy zostanie wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316 o wymiarach 800x600x2000 (sz. x gł. x wys.) O stopniu szczelności nie mniejszej niż IP65. Szafę ustawić na murowanym fundamencie. Dodatkowo dla szafy i obsługi wykonać zadaszenie ochronne z oświetleniem.

5.5.2. Rozdzielnica kontenera poboru prób R20

Projektowana rozdzielnicza R20 w kontenerze poboru próbek wykonana zostanie poliwęglanu odpornego na trudne warunki chemiczne i środowiskowe. Szafka o wymiarach 306x580x145 (sz. x wys. x gł.) w zabudowie modułowej 3x14 z transparentnymi drzwiczkami o szczelności nie mniejszej niż IP31. Rozdzielnica będzie zasilana istniejącym przewodem, pozostałym po zasilaniu rozebranego budynku.

5.5.3. Rozdzielnica zasuw lejów spustowych RZ5

Planuję się wymianę szafki zasilająco-sterowniczej zasilającej cztery zasuw lejów spustowych. Szafa zostanie wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316 o wymiarach 900x700x400 (wys x sz. x gł.) o stopniu szczelności nie mniejszej niż IP65.

Szafę zawiesić w miejsce istniejącej obudowy. Dodatkowo dla szafy i obsługi wykonać zadaszenie ochronne z oświetleniem.

5.6. Instalacja oświetlenia i gniazd w pomieszczeniu kontenera

W kontenerze wykonać instalację oświetleniową, gniazd ogólnych oraz zasilania grzejników.

Przewody instalacji 0,4kV zostaną ułożone na korytkach kablowych siatkowych ze stali kwasoodpornej AISI 316, z mocowaniem do korytka opaskami kablowymi, połączenia odejść wykonać w puszkach z polipropylenu o szczelności nie mniejszej niż IP66 i odporności mechanicznej IK07. W miejscach zejść i wejść na korytka przewody układać w rurkach osłonowych.

Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodami 3 (4)x 1,5mm² o izolacji 0,6/1kV. Do oświetlenia pomieszczeń przewiduje się oprawy z panelami LED o parametrach podanych w pkt. 2 niniejszego opracowania.

5.7. Instalacja przeciwprzepięciowa

Na zasilaniu do rozdzielnic i szafek zasilająco -sterowniczych należy zastosować ochronniki przepięciowe typu 1+2

5.8. Instalacja wyrównawcza

Na obiektach technologicznych należy wykonać instalację wyrównawczą z bednarki ocynkowanej 30x4mm ułożonej na ścianie na uchwytach i połączyć poprzez złącza kontrolne z uziomem lub metalowym zbrojeniem zbiorników lub fundamentów budynków. W przypadku braku możliwości wykonania opisanych połączeń – wykonać uziemienie punktowe.

5.9. Zasilanie odbiorów zbiornika retencyjnego ścieków

W skład zbiornika wchodzi odbiory pompowni, czyli dwie pompy oraz dwa mieszadła. Wszystkie wymienione obciążenia są zasilone z rozdzielnic RZ67.

Przewody instalacji zostaną ułożone na korytkach kablowych siatkowych ze stali kwasoodpornej AISI 316, z mocowaniem do korytka opaskami kablowymi. W miejscach zejść i wejść na korytka przewody układać w rurkach osłonowych. Napędy zaopatrzyć w żółty z czerwonym pokrętkiem rozłącznik izolacyjny, który będzie jednocześnie spełniał funkcję wyłącznika awaryjnego napędu.

5.18. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania.

5.19. Ochrona przepięciowa

Jako ochronę przepięciową przewidziano ochronniki typu 1+2 zainstalowane na zasilaniu w rozdzielnicach: RZ67, RZ5, R20. Wszystkie zasilania sterownika zabezpieczyć ochronnikiem typu 3.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży elektrycznej.

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieaktualne normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik.

Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji elektrycznej powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

6.2. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają:

- sposób zabezpieczenia ułożonego kabla,
- oznaczenia tras kablowych,
- zgodność z dokumentacją geodezyjną.

Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.

Przed zakryciem kabla, trasa powinna być tematem odbioru częściowego zakończonego protokołem robót zanikających.

6.3. Układanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary :

- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.

Pomiary należy wykonywać co 10 m. budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

6.4. Sprawdzenie ciągłości żył.

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji.

Zmiany temperatury mogą mieć znaczący wpływ na wyniki pomiarów rezystancji izolacji. Rezystancja izolacji znacząco maleje ze wzrostem temperatury. Przy pomiarze rezystancji izolacji w temperaturze innej niż temperatura odniesienia 20 C, wynik pomiaru należy przeliczyć do temperatury odniesienia, przez zastosowanie współczynnika korekcji temperaturowej K_p :

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosić co najmniej :

- 20 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej, o napięciu znamionowym do 1 kV
- 100 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa.

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Polskich Normach lub ST. Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancję pętli zwarciovych dla stwierdzenia Samoczynnego Wylączenia Zasilania w czasie nie dłuższym niż 0,4s dla sieci TN. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.8. Montaż instalacji elektrycznych.

Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń wymaganych przez dokumentację projektową.

Parametry techniczne wyposażenia określone dla wyposażenia elektrycznego nie powinny się pogorszyć podczas montażu.

Żyły przewodów powinny być oznaczone zgodnie z normą PN-EN 60446:2010.

Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczne i pewne połączenie obwodu.

Elementy wyposażenia elektrycznego mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. Jeżeli temperatura jakichkolwiek odsłoniętych części wyposażenia elektrycznego może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy ich dotyk.

6.9. Badania po wykonaniu robót

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać badania i pomiary dla wykonanej instalacji elektrycznej. Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić protokoły podpisane przez posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcę tych badań i pomiarów.

Rodzaj, wymagania techniczne i zakres badań i pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej należy ustalić na podstawie opracowania: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne.”

W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inwestor może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

6.10. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inwestora odrzucone.

Roboty, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych. Obmiaru robót przewiduje się dokonać w oparciu o kosztorys dołączony do dokumentacji projektowej i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru dokonuje się na zasadach określonych w ST.

Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364 . 2000 - 2018

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty :

- projekt wykonawczy z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym
- dokumentację jakościową zastosowanych urządzeń i aparatów
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów
- protokoły odbioru robót zanikających
- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny

Przy dokonywaniu odbioru robót należy:

- 1) sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, z dokumentacją i ewentualnymi wpisami uprawnionych osób w Dzienniku Budowy (Robót), z warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

- 2) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami pomiarów i prób po montażowych oraz protokołami z rozruchu technologicznego.
- 3) Z odbioru robót elektrycznych powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonane roboty.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne zasady płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt.9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-IEC 60050-826:2007..... Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
2. PN-76/E-02032:1976..... Oświetlenie dróg publicznych.
3. N SEP-E-004..... Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
4. PN-EN60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
5. PN-E-08501:1998..... Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
6. PN-E-90401:1993..... Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
7. PN-HD 60364-5-559:2010.... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
8. PN-EN 62305-1:2011..... Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
9. PN-EN 62305-2:2012..... Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
10. PN-EN 62305-3:2009..... Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
11. PN-E-05204:1994..... Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.
12. PN-EN 12464-1:2004..... Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
13. PN-EN 12464-1:2004..... Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
14. PN-IEC/60364-1 ÷ 5..... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 1 do 5
15. PN-EN 60598-1:2015-04.... Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania.
16. PN-IEC 60364-7-714:2003.. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

10.2. Inne dokumenty

1. - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
2. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych. Tom V – Instalacje elektryczne.
3. - Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w Sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektro- energetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U. nr.14 z 1977r.- poz. 58).
4. - Zakres prac pomiarowo – regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych budownictwa. „Elektromontaż” 1982r.